

EP5000T-EN1

Код изделия: SA0950492



Еuropower агрегаты станд., EN1 и EN2 исполнения с бензиновыми двигателями Honda с воздушным охлаждением, 3000об/мин, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.:	5
кВА непрер.:	4.5
Сила тока (непрер.), Амп:	16А @ 1~230В 5А @ 3~400В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	83 x 51 x 56см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	72кг

Двигатель:

Марка/тип:	Honda GX270 VSP
л.с.:	8
Мощность:	6кВт (3000об/мин), 1-цилиндр. Бензин, с воздушным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	270см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	2 л/час
Бак:	5.3 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	2.7 час.
Уровень шумности работы:	74дБ(А) на расст.7м (*)
Нормы ЕС ограничения вредных выбросов:	EURO2

Альтернатор:

Марка/тип	Sincro ET2MCF - со щётками
Номинальное напряжение:	3~400В и 1~230В
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23

По шумности работы эти агрегаты не разрешены для применения на открытом воздухе в ЕС. Свяжитесь с нами, если хотите использовать их внутри помещений или транспортных средств.

Исполнение:

- 1 розетка 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 5-типол. 400В - 16А
- Останов двигателя при недостаточном уровне масла
- Рама
- Ручной стартер шнуром
- Тепловой предохранитель

www.EUROPOWERGenerators.com

POWERED by
HONDA™



Your **EUROPOWER** dealer