


EPSi2000

Код изделия: 960000200



Еuropower маломощные ИНВЕРТЕР агрегаты с бензиновыми двигателями Honda с воздушным охлаждением, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.:	1.7
кВА непрер.:	1.5
Сила тока (непрер.), Амп:	6.4А @ 1~230В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	56 x 34 x 42см
Сухой вес:	22кг

Двигатель:

Марка/тип:	Honda GX100 VSW4
л.с.:	2.8
Мощность:	2.1кВт (4500об/мин), 1-цилиндр. Бензин, с воздушным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	98см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	1.1 л/час
Бак:	7.7 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	7.0 час.
Уровень шумности работы:	68дБ(А) на расст.7м = Lwa 93
Нормы ЕС ограничения вредных выбросов:	EURO2

Альтернатор:

Марка/тип	Sawafuji SF2000 - PMA + INVERTOR - бесщёточный
Номинальное напряжение:	1~230В
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23

Исполнение:

- 2 розетки 230В - 16А
- Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения
- Мембранный топливный насос
- Останов двигателя при недостаточном уровне масла
- Переносный
- Ручной стартер шнуром
- Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи
- Устройство для подзарядки аккумулятора на напряжении 12В пост. тока

www.EUROPOWERGenerators.com

POWERED by
HONDA™

SAW  **FUJI**

Your **EUROPOWER** dealer